



Ordin ANRE-ANRE Nr. 62 din 27.07.2017

Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 613 din data: 27.07.2017

Modificarea si completarea Metodologiei privind stabilirea tarifelor de emitere si actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare si avizelor de amplasament, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 61/2014

Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (11), art. 44 alin. (7), art. 76 alin. (1) si (3) si art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 30, art. 38 alin. (1) si art. 57 alin. (2) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) si alin. (5), art. 8 lit. e) si g) si art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 160/2012, presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Articolul I

Metodologia privind stabilirea tarifelor de emitere si actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare si avizelor de amplasament, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 61/2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 537 din 18 iulie 2014, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4 alineatul (1), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:

c) Metodologia pentru emiterea avizelor de amplasament de catre operatorii de retea, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 25/2016, denumita in continuare Metodologia avizelor de amplasament.

2. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 8

Tarifele de emitere a ATR si tarifele de actualizare a ATR/CR se stabilesc pe transe de putere conform anexei nr. 1 si nu includ TVA.

3. La articolul 9, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 9

(1) Tarifele de emitere a AA se stabilesc pentru 1 km de retea edilitara, respectiv pentru un obiectiv/o constructie.

4. La articolul 9, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) In cazul bransamentelor edilitare individuale (gaze, apa, canalizare) se aplica tariful prevazut



la alin. (2).

5. La articolul 9, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:

(4) În cazul în care obiectul solicitării de emiteră a AA constă într-o rețea cu unul sau mai multe bransamente edilitare, tariful aplicat este egal cu produsul dintre tariful de emiteră a AA pentru 1 km de rețea edilitară și lungimea totală pentru care se verifică și se stabilesc condițiile de coexistență cu rețeaua electrică, cu respectarea prevederilor Metodologiei avizelor de amplasament.

(5) În cazul prevăzut la alin. (4), dacă lungimea totală a rețelei edilitare și a bransamentelor pentru care se verifică și se stabilesc condițiile de coexistență cu rețeaua electrică este mai mică de 1 km, se aplică tariful prevăzut la alin. (2).

6. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 13

(1) În cazul în care emiteră ATR sau actualizarea ATR/CR se realizează pe baza unei fișe de soluție, tarifele includ și cheltuielile legate de elaborarea fișei de soluție respective.

(2) În cazul în care AA se emite pe baza unei fișe de coexistență, tariful include și cheltuielile legate de elaborarea fișei de coexistență respective.

7. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 14

(1) În cazul în care ATR se emite pe baza de studiu de soluție, operatorii de distribuție aplică un tarif egal cu 30% din tariful de emiteră a ATR pe baza de fișă de soluție, corespunzător tranșei de putere solicitate.

(2) În cazul în care AA se emite pe baza unui studiu de coexistență, operatorii de distribuție aplică un tarif egal cu 30% din tariful de emiteră a AA pe baza de fișă de coexistență.

8. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 16

(1) În cazul unor modificări tehnice, inclusiv majorarea puterii aprobate prin ATR/CR pentru locul de consum și/sau de producere, care permit continuarea utilizării rețelei electrice în aceleași condiții tehnico-economice de racordare la rețea, fără a fi necesară îndeplinirea în prealabil a unor condiții suplimentare, pentru actualizarea unui ATR în timpul procesului de racordare sau a unui CR, se aplică tariful de actualizare a ATR/CR, corespunzător tranșei de putere solicitate.

(2) În cazul modificărilor prevăzute la alin. (1), pentru un loc de consum și/sau de producere care a fost pus sub tensiune înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului de racordare, pentru care nu a fost emis CR, se actualizează ATR cu aplicarea tarifului prevăzut la alin. (1) și se emite gratuit CR.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1) și (2), în cazul unor modificări tehnice ce constau în reducerea puterii față de puterea aprobată prin ATR/CR existent, care permit continuarea utilizării rețelei electrice în aceleași condiții tehnico-economice de racordare la rețea, fără a fi necesară îndeplinirea în prealabil a unor condiții suplimentare, actualizarea unui ATR sau a unui CR se realizează gratuit.

9. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 17

În cazul modificării unor elemente de natură administrativă, fără majorarea puterii aprobate prin ATR/CR pentru locul de consum și/sau de producere respectiv și fără modificarea unor elemente de natură tehnică, pentru actualizarea unui ATR în timpul procesului de racordare sau



a unui CR, se aplica un tarif egal cu 10% din tariful de emiterie a ATR, corespunzator transei de putere aferente.

10. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 19

(1) In situatia unui loc de consum si/sau de productie care a fost pus sub tensiune inainte de intrarea in vigoare a Regulamentului de racordare, pentru care nu a fost emis CR si in absenta modificarilor prevazute la art. 16 sau la art. 18, operatorii de retea au obligatia sa emita CR fara a percepe tarif, in urmatoarele conditii:

a) la solicitarea de emiterie a CR sau de actualizare a ATR ca urmare a unei modificari de natura administrativa pentru un loc de consum si/sau de productie pentru care contractul de distributie este incheiat intre operatorul de distributie si utilizator;

b) ca urmare a comunicarii de catre furnizor a datelor actualizate aferente unui loc de consum inclus in contractul de distributie sau ca urmare a transmiterii de catre un alt furnizor a datelor aferente utilizatorului in scopul includerii locului de consum in contractul de distributie.

(2) In situatia prevazuta la alin. (1), in cazul constatarii sau aducerii la cunostinta operatorului de retea din partea utilizatorului/furnizorului a unor modificari de natura administrativa, se emite CR fara a fi necesara o solicitare scrisa in acest sens din partea utilizatorului.

11. Dupa articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 19¹, cu urmatorul cuprins:

Articolul 19¹

In cazul in care solicitarea de actualizare a unui ATR sau a unui CR vizeaza atat modificari de natura tehnica, cat si modificari de natura administrativa, operatorii de retea efectueaza toate actualizarile si percep un singur tarif, corespunzator modificarilor de natura tehnica si transei de putere solicitate.

12. Anexa nr. 1 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

13. Anexa nr. 2 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

Articolul II

Anexele la prezentul ordin vor fi publicate pe siteurile operatorilor de retea si vor fi afisate la sediile acestora si la centrele teritoriale de relatii cu utilizatorii, in termen de 5 zile de la intrarea in vigoare a ordinului.

Articolul III

Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la indeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitatile organizatorice din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei urmaresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Articolul IV

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 1 septembrie 2017.

p. Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei,

Emil Calota

Bucuresti, 26 iulie 2017.

Nr. 62.



Anexa nr. 1
Lista tipurilor de tarife



Nr. crt.	Tipuri de tarife		Simbol
1	Tarif emitere AA pe bază de fișă de coexistență	pentru rețele edilitare	TAAFC1
2		pentru o construcție/obiectiv	TAAFC2
3		pentru rețele edilitare cu lungime sub 1 km sau branșamente edilitare individuale (gaze, apă, canalizare)	TAAFC3
4	Tarif emitere AA pe bază de studiu de coexistență	pentru rețele edilitare	TAASC1
5		pentru o construcție/obiectiv	TAASC2
6		pentru rețele edilitare cu lungime sub 1 km sau branșamente edilitare individuale (gaze, apă, canalizare)	TAASC3
7	Tarif emitere ATR la RED pentru un loc de producere/consum pe bază de fișă de soluție	$P \leq 30 \text{ kW}$	TEDFS1
8		$30 < P \leq 100 \text{ kW}$	TEDFS2
9		$P > 100 \text{ kW}$	TEDFS3
10	Tarif emitere ATR la RED pentru un loc de producere/consum pe bază de studiu de soluție	$P \leq 30 \text{ kW}$	TEDSS1
11		$30 < P \leq 100 \text{ kW}$	TEDSS2
12		$P > 100 \text{ kW}$	TEDSS3
13	Tarif emitere ATR la RET pentru un loc de producere/consum	$P \leq 50 \text{ MW}$	TET1
14		$50 < P \leq 100 \text{ MW}$	TET2
15		$P > 100 \text{ MW}$	TET3
16	Tarif actualizare ATR/CR la RED pentru un loc de producere/consum, urmare a unor modificări tehnice	$P \leq 30 \text{ kW}$	TADT1
17		$30 < P \leq 100 \text{ kW}$	TADT2
18		$P > 100 \text{ kW}$	TADT3
19	Tarif actualizare ATR/CR la RED pentru un loc de producere/consum, urmare a unor modificări de natură administrativă	$P \leq 30 \text{ kW}$	TADA1
20		$30 < P \leq 100 \text{ kW}$	TADA2
21		$P > 100 \text{ kW}$	TADA3
22	Tarif actualizare ATR/CR la RET pentru un loc de producere/consum urmare a unor modificări tehnice	$P \leq 50 \text{ MW}$	TATT1
23		$50 < P \leq 100 \text{ MW}$	TATT2
24		$P > 100 \text{ MW}$	TATT3
25	Tarif actualizare ATR/CR la RET pentru un loc de producere/consum urmare a unor modificări de natură administrativă	$P \leq 50 \text{ MW}$	TATA1
26		$50 < P \leq 100 \text{ MW}$	TATA2
27		$P > 100 \text{ MW}$	TATA3
28	Tarif emitere duplicat AA / ATR / CR		TEDU



Anexa nr. 2

Sinteza privind tipul de tarif aplicat in functie de tipul de solicitare

Nr. crt.	Solicitare	Situație	Document emis	Tariful aplicat
1	Emiterea unui AA	Pentru rețele edilitare, tarif pe km rețea, fișă de coexistență/studiu de coexistență, art. 9	AA	TAAFC1/TAASC1
2		Pentru o construcție/obiectiv, fișă de coexistență/studiu de coexistență, art. 9	AA	TAAFC2/TAASC2
3		Pentru rețele edilitare cu lungimea sub 1 km sau bransamente edilitare individuale (gaze, apă, canalizare), fișă de coexistență/studiu de coexistență, art. 9	AA	TAAFC3/TAASC3
4	Racordarea unui utilizator nou	Racordare la RED pe bază de fișă de soluție, art. 13	ATR	TEDFS
5		Racordare la RED pe bază de Studiu de soluție, art. 14	ATR	TEDSS
6		Racordare la RET	ATR	TET
7		Racordare la RED/RET, în condițiile în care emitentul ATR este diferit de OR care a primit cererea de racordare, art. 15	sunt implicați OTS și OD ATR	50*TET+50*TEDSS
8			sunt implicați OD diferiți ATR	50*TEDSS+50*TEDSS
9	Actualizarea unui ATR în timpul procesului de racordare	Necesitatea îndeplinirii unor condiții tehnico-economice suplimentare de racordare la rețea, art. 18	ATR	TEDFS/TEDSS/TET
10		Modificări tehnice, inclusiv majorarea puterii aprobate prin ATR, care permit continuarea utilizării rețelei electrice în aceleași condiții tehnico-economice de racordare la rețea, fără a fi necesară îndeplinirea în prealabil a unor condiții suplimentare, art. 16 alin. (1)	ATR	TADI/TATT
11		Modificări ale unor elemente de natură administrativă, fără majorarea puterii aprobate prin ATR pentru locul de consum și sau de producere respectiv și fără modificarea unor elemente de natură tehnică, art. 17	ATR	TADA/TATA
12	Actualizarea unui ATR pentru un loc de consum și/sau de producere care a fost pus sub tensiune înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului de racordare, pentru care nu a fost emis CR	Necesitatea îndeplinirii unor condiții tehnico-economice suplimentare de racordare la rețea, art. 18	ATR	TEDFS/TEDSS/TET
13		Modificări tehnice, inclusiv majorarea puterii aprobate la locul de consum și/sau de producere, care permit continuarea utilizării rețelei electrice în aceleași condiții tehnico-economice de racordare la rețea, fără a fi necesară îndeplinirea în prealabil a unor condiții suplimentare, art. 16 alin. (2)	CR	TADI/TATT
14		Modificări ale unor elemente de natură administrativă, fără majorarea puterii aprobate pentru locul de consum și/sau de producere respectiv și fără modificarea unor elemente de natură tehnică, art. 19 alin. (1)	CR	-
15	Actualizarea unui CR	Necesitatea îndeplinirii unor condiții tehnico-economice suplimentare de racordare la rețea, art. 18	ATR	TEDFS/TEDSS/TET
16		Modificări tehnice, inclusiv majorarea puterii aprobate prin CR, care permit continuarea utilizării rețelei electrice în aceleași condiții tehnico-economice de racordare la rețea, fără a fi necesară îndeplinirea în prealabil a unor condiții suplimentare, art. 16 alin. (1)	CR	TADI/TATT
17		Modificări ale unor elemente de natură administrativă, fără majorarea puterii aprobate prin CR pentru locul de consum și/sau de producere respectiv și fără modificarea unor elemente de natură tehnică, art. 17	CR	TADA/TATA
18	Cerere duplicat AA/ATR/CR		AA/ATR/CR	TEDU